

ПАСПОРТ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

СЕРИИ РЛНД - (1; 2) - 10 П (IV) / (200;400;630) УХЛ 1
с приводом ПРН (3) - (2) - 10

Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а разъединитель РЛНД - (1;2) - 10 П (IV)/(200;400;630) УХЛ 1 с приводом ПРН (3) - (2) - 10 также для заземления отключенных участков при помощи заземлителей, совмещённых с разъединителем. Разъединители соответствуют требованиям ГОСТ Р 52726-2007.

Технические параметры:

Наименование параметров	Значение параметров при номинальном токе I _н			
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12	12	12	12
Номинальное напряжение, кВ	10	10	10	10
Номинальный ток, А	200	400	630	
Ток термической стойкости, кА	6,3	10	12,5	
Ток электродинамической стойкости, кА	15,75	25	31,5	
Время протекания сквозного тока, С Для главных ножей Для заземлителей	3 1	3 1	3 1	3 1
Длина пути утечки внешней изоляции, см	30 (42)	30 (42)	30 (42)	30 (42)
Наработка на отказ, циклов В-0	10 000	10 000	10 000	10 000
Масса, кг не более	33 (24) 35 (26) 40 (31) 22 (16) 24 (18) 27 (21) 35 (26) 37 (28) 42 (32) 24 (18) 26 (20) 29 (23)	33 (24) 35 (26) 40 (31) 22 (16) 24 (18) 27 (21) 35 (26) 37 (28) 42 (32) 24 (18) 26 (20) 29 (23)	34 (25) 36 (27) 41 (32) 23 (17) 25 (19) 28 (22) 36 (27) 38 (29) 43 (34) 25 (19) 27 (21) 31 (25)	
РЛНД - 10 П (IV) (3-х полюсный)				
РЛНД - 1 - 10 П (IV) (3-х полюсный)				
РЛНД - 2 - 10 П (IV) (3-х полюсный)				
РЛНД - 10 П (IV) (2-х полюсный)				
РЛНД - 1-10 П (IV) (2-х полюсный)				
РЛНД - 2-10 П (IV) (2-х полюсный)				
РЛНД - 10 П (IV) (гибкая связь) (3-х полюсный)				
РЛНД - 1-10 П (IV) (гибкая связь) (3-х полюсный)				
РЛНД - 2-10 П (IV) (гибкая связь) (3-х полюсный)				
РЛНД - 10 П (IV) (гибкая связь) (2-х полюсный)				
РЛНД - 1-10 П (IV) (гибкая связь) (2-х полюсный)				
РЛНД - 2-10 П (IV) (гибкая связь) (2-х полюсный)				

Комплектность

Наименование	Количество	
	РЛНД - без вала заземления	РЛНД - с валом заземления
Разъединитель	1	1
Привод ручной ПРН - 10 УХЛ 1	1	
Привод ручной ПРНЗ - 10 УХЛ 1		1
Привод ручной ПРНЗ - 2 - 10 УХЛ 1		1
Паспорт	1	1
Сертификат	1	1
Комплект монтажных частей для установки РЛНД на опоре	по запросу	по запросу

Свидетельство о приёмке

Разъединитель РЛНД - (1; 2) - 10 П (IV) / (200;400;630) УХЛ 1 с приводом ПРН (3) - (2) - 10 прошёл приёмо-сдаточные испытания и соответствует требованиям технической документации.

Контролёр

Дата

06 - 2025

Свидетельство об упаковке

Разъединитель подвергнут консервации, и упакован в соответствии с требованиями технической документации.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня выпуска, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

ООО «Каспий – Электро»

РФ. г. Нижний Новгород

т/ф (831) 436-82-30; 436-82-14

www.caspian-electro.ru

email : rlk-rlnd@yandex.ru